



MAPA DE PALCO IVAN NUNES

BATERIA

01 a 08- ch 30



Bx 19



Key 20-21

GUITARRA

Gtr 22- 23



RIDER TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO

-A empresa contratada para a sonorização do show do cantor IVAN NUNES deverá dispor do sistema discriminado neste Rider.

- O P.A deverá ser compatível com o local e público esperado, montado de forma que se obtenha uma cobertura uniforme em toda a área a ser sonorizada e que obedeça a um SPL de 112 dBA RMS, PEAK de 124 dBA na F.O.H (Front of House), que deverá estar centralizada e posicionada a uma distância equivalente ao dobro da boca de cena do palco.
- O processador deverá estar desbloqueado e livre de senha. Procuramos trabalhar sempre com bom senso em relação a volume.

P.A

- 01- Console mixer de 32 canais, mínimo de 08 auxiliares, 04 equalizadores paramétricos, Pad, filtro HPF variável, inversão de fase e 48v por canal devidamente iluminado
- 01- Equalizador estéreo de 31 bandas (Klark, BSS, Ciclotron TGE 2313X)
- 01- Processador ou divisor de P.A. 3 ou 4 vias estéreo (XTA, BSS, DBX)
- 01- Canal de equalizador gráfico (Klark, BSS, Ciclotron TGE 2313X) insert
- 06- Canais de Gates (Drawmer, Klark, DBX)
- 02- Canais de Compressor (Drawmer, Klark, DBX)
- 04- Processadores de efeitos (Lexicon- PCM 80-91, Yamaha SPX 990)

MONITOR

- 01- Console mixer de 32 canais, mínimo de 10 auxiliares + LR, 04 equalizadores paramétricos, Pad, filtro HPF variável, inversão de fase e 48v por canal.
- 12- Canais de equalizadores gráficos de 31 bandas 1/3 oitava(Klark, BSS, Ciclotron TGE 2313X)
- 06- Canal de gate (Drawmer, Klark, Behringer)
- 01- Canais de compressores (Drawmer, Klark, Behringer)
- 01- Canal de equalizador gráfico de 31 bandas 1/3 oitava (Klark, BSS, Ciclotron TGE 2313X) insert
- 02- Side fill 3 ou 4 vias estéreo compatível com o palco
- 01- Processador ou divisor 3 ou 4 vias estéreo para side fill
- 03- microfones sem fio UHF SM 58 ou similar
- 01- Sub 18" para bateria sb 1000 ou sb 850
- 04 Monitores (SM400/222 EAW/EV/OU SIMILAR)
- 06 Fones Porta pro ou AKG k 414 devidamente amplificados
- 01- Sistema comunicação P.A/ MONITOR (indispensável)

BACK LINE

- 01- Amplificador GK800 c/ caixa 4X10" + 1X15"
- 01- Amplificador para guitarra Fender twin/ JCM 900/ Crate ou similar
- 06 Módulos de praticável de 02x01 m.

VIAS DE MONITOR

01-frente (2 mon.)
02- sub bateria
04- bat. (fone)
05- baixo (fone)
06- gtr (fone)
07- key (fone)
08- Roadie (fone)
Side no LR

